

	DCC adresser för dragfordon	MMJK Standard Beteckning: E 2 Beslutad: 2023-02-24 Sida: 1 (2)
---	--	---

MMJK använder 4-ställiga DCC adresser. Dragfordon på MMJK adresseras enligt följande:

(00)00 = analogt lok
(00)03 = nymonterad dekoder för test (vanligaste förinställda adressen)
(00)01-(00)02 samt (00)04-(00)30 MMJ
(00)31-(00)60 VNJ
(00)61-(00)99 Multipelkopplade lok
Övriga se nedan.

Nummerserier för SJ

	<u>Normalspår</u>	<u>Lokadresser</u>
Ånglok	1-1944	0100-1944
Diesellok	1-416	2001-2416
Ellok	1-1438 (inkl GC litt Re)	4001-5438
	<u>Smalspår</u>	
Ånglok	3000-3178	3000-3178
Diesellok	3500-3526	3500-3526
	<u>Normalspår & smalspår</u>	
Motorvagnar	1-1429	7001-8429
”	2001-2043	8501-8543
”	3001-3342	9001-9342
	<u>Normalspår & smalspår</u>	
Lokomotorer	1-1000	6001-7000

Förtydligande:

- Ett SJ ånglok som har SJ-nr 1001 får lokadress 1001
- Ett SJ diesellok som har SJ-nummer 257 får lokadress 2257
- Ett SJ ellok som har SJ-nummer 793 får lokadress 4793
- Ett SJ ellok som har SJ-nummer 1398 får lokadress 5398

Anmärkning: Det har funnits ånglok på SJ med nummer 1-99. Dessa får numreras med ägarnummer enligt tabellen nedan.